

AJ-FIREPROTECT-W

Rilevatore di fumo

Sensore di temperatura

Senza fili 868 MHz Jeweller

Antenna interna

Sirena incorporata

Alimentazione 2 pile CR2032 3.0 V



Ajax

Rilevatore di fumo e sensore di temperatura

Bidirezionale

Senza fili 868 MHz Jeweller

Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m

Allarme 85 dB

Indicatore detenzione fumo ed eccesso di temperatura

Anti tampering

Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni)

Uso interno

Comprende supporto

Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Tecnologia	Sensore fotoelettrico
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 2000 m in spazio aperto
Livello sonoro	85 dB
Allarme	Luce e suono
Materiale della cover	Plastica ABS
Batteria	2 pile CR2032 3.0 V (durazione approssimata 4 anni)
Temp. funzionamento	0° C ~ 65° C
Dimensioni / Peso	132 (Al) x 132 (An) x31 (Fo) mm / 216 g



Feel safe. Live better.

www.setik.biz

*Via del Commercio 1/3
20851 - Lissone (MB)
Tel. +39 0362-1855440
Fax. +39 02 45503999
commerciale@setik.biz*