

AJ-MULTITRANSMITTER-W

Multitransmitter via radio
Senza fili 868 MHz Jeweller
Fino a 18 Ingressi di allarme e tamper
cablati
Allarme configurabile NC/NO o
REOL(NC o NO)
Doppio tamper anti-apertura
Doppia uscita di alimentazione 12V /
1A
Distanza in spazio aperto 2000 m



Ajax
Trasmettitore radio a multiple input
Senza fili 868 MHz Jeweller
Bidirezionale
Antenna interna distanzi spazi aperti 2000 m
18 ingressi cablati d'allarme e di tamper antisabotaggio
Rilevazione dell'inibizione
Anti tampering
Doppia uscita di alimentazione 12 V / 1 A
Alimentazione 220 VAC e batteria di backup 4 o 7 Ah (non inclusa)
Compatibilità con i rilevatori di terze parti con uscita cablata d'allarme e con tutti gli Hub di Ajax

Specificazioni

Marca	Ajax
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 2000 m in spazio aperto
Rilevazione anti-inibizione	Disponibile
Ingressi cablati	Fino a 18 (allarme e tamper)
Ingressi d'allarme	NO/NC o resistenza di fine linea REOL (NO/NC) / Impulso bistabile
Resistenza di fine linea EOL	Da 1 k? a 7.5 k?
Ingresso tamper	NC: Normalmente Chiuso.
Anti tampering	Anteriore e posteriore.
Uscita alimentazione	Due uscite 12 V / 1 A (in totale) per rilevatori cablati
Compatibilità	Compatibile con Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus e ReX
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batteria di riserva	Batteria 12 V / 4 o 7 Ah (non inclusa)
Temp. funzionamento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensioni della batteria di backup	150 (Al) x 64 (La) x 94 (Lu) mm
Dimensioni	196 (Al) x 238 (La) x 100 (Lu) mm