

AJ-TRANSMITTER

Trasmettitore via radio

Senza fili 868 MHz Jeweller

Ingresso cablato e allarme

antimanomissione

Tamper anti-apertura (accelerometro)

Uscita di alimentazione 3 V

Distanza in spazio aperto 1600 m



Ajax

Trasmettitore via radio

Senza fili 868 MHz Jeweller

Bidirezionale

Antenna interna distanzi spazi aperti 1600 m

Ingresso allarme cablato e tamper antimanomissione

Rilevazione dell'inibizione

Anti tampering

Uscita di alimentazione 3 V

Alimentazione 3 pile CR123A 3.0 V

Compatibilità con rilevatori di terze parti con uscita allarme cablata

Specificazioni

Marca	Ajax
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1600 m in spazio aperto
Rilevazione anti-inibizione	Disponibile
Entrata dell'allarme	Disponibile. NO/NC (Configurabile)
Ingresso tamper	Disponibile. NO/NC (Configurabile)
Anti tampering	Accelerometro
Uscita alimentazione	3 V
Temp. funzionamento	-25 °C ~ 50 °C
Batteria	3 pile CR123A 3.0 V
Dimensioni	100 (Al) x 39 (La) x 22 (Lu) mm



www.setik.biz

*Via del Commercio 1/3
20851 - Lissone (MB)
Tel. +39 0362-1855440
Fax. +39 02 45503999
commerciale@setik.biz*