

AJ-FIREPROTECTPLUS-W

Rivelatore di fumo e CO

Sensore di temperatura

Senza fili 868 MHz Jeweller

Antenna interna

Sirena incorporata

Alimentazione 2 pile CR2032 3.0 V



Ajax

Rilevatore di fumo, sensore di temperatura e monossido di carbonio

Bidirezionale

Senza fili 868 MHz Jeweller

Antenna interna distanzi spazi aperti 1300 m

Allarme 85 dB

Indicatore di rilevamento fumo, rapido aumento e eccesso di temperatura

Anti tampering

Supporta il funzionamento stand-alone

Alimentazione 2 batterie CR2032 3.0 V (durata stimata 4 anni)

Uso interno

Comprende supporto

Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Tecnologia	Sensore fotoelettrico
Sensore di CO	3 intervallo di risposta a seconda della concentrazione di CO
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1300 m in spazio aperto
Livello sonoro	85 dB
Allarme	Luce e suono
Materiale della cover	Plastica ABS
Batteria	2 pile CR2032 3.0 V (durazione approssimata 4 anni)
Temp. funzionamento	0° C ~ 65° C
Dimensioni / Peso	132 (Al) x 132 (An) x 31 (Fo) mm / 220 g



www.setik.biz

Via del Commercio 1/3
20851 - Lissone (MB)
Tel. +39 0362-185440
Fax. +39 02 45503999
commerciale@setik.biz