

AJ-LIGHTCORE-1G

Relè per interruttore smart singolo
Senza fili 868 MHz Jeweller
Range di comunicazione fino a 1100
m
Alimentazione 230 V AC 50 Hz
Non è necessario il neutro



Ajax
Relè per interruttore smart singolo
Bidirezionale
Senza fili 868 MHz Jeweller
Raggio di comunicazione via radio 1100 m
Alimentazione 230 ~ V AC
Non ha bisogno di un neutro per funzionare
Si attiva avvicinando la mano a 15 mm dal pannello tattile

Specificazioni

Marca	Ajax
Funzione	Relè per interruttore smart singolo
Distanza di trasmissione	Fino a 1100 m in spazio aperto
Frequenza	868 MHz Jeweller
Ingresso alimentazione	AC 230 V / 50 Hz
Consumo medio	200 mW
Potenza del dispositivo commutato	da 5W a 600 W
Protezione da corrente e temperatura	2.6 A / +60°C
Compatibilità	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 e Hub Hybrid
Uso	Interni
Temp. funzionamento	-10° C ~ 40° C
Dimensioni	76.3 (Al) x 72.3 (La) x 29.2 (Lu) mm
Peso	48.34 g
Terminali	1 morsetto per il cavo di alimentazione di fase e 1 morsetto per il cavo di alimentazione di un dispositivo di illuminazione o di un altro carico (senza cavo di neutro)