AJ-WALLSWITCH-B

Relè di controllo remoto

Senza fili 868 MHz Jeweller

Antenna interna

110~240VAC 50 Hz / Fino a 3kW (13A)

Misuratore di consumo

Scatole di montaggio meccanismo standard

Ajax
Relè di controllo remoto
Bidirezionale
Senza fili 868 MHz Jeweller
Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m
Alimentazione 110~240 V AC
Potenza massima fino a 3 kW (13 A)
Permette misurare il consumo
Progettato per essere installato in alloggiamenti standard del meccanismo
Colore nero

Specificazioni

Marca	Ajax
Distanza di trasmissione	? 1000 m in spazio aperto
Frequenza	868 MHz Jeweller
Ingresso alimentazione	AC 110 V - 240 V 50/60 Hz
Uscita alimentazione	13 A, AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz, 3 kW
Massima corrente di uscita	13 A
Temp. funzionamento	0º C ~ 64º C
Dimensioni	38 (Al) x 25 (La) x 18 (Lu) mm
Peso	32 g

Feel safe. Live better.

www.setik.biz

Via del Commercio 1/3
20851 - Lissone (MB)
Tel. +39 0362-1855440
Fax. +39 02 45503999
commerciale@setik.biz